




לאחר שהסטודנטים ענו על המבחן, אני רוצה לקבל תשובה נוספת כנכונה בשאלה מסוימת. כיצד לעשות זאת?

שלב ראשון: הגדרת תשובה נוספת כנכונה בשאלה מסוימת במקום תשובה אחת בלבד	
1.	בדף הראשי של הקורס < קישור "מאגר שאלות" (הנמצא בתפריט בצד ימין)
2.	מצאו את השאלה אותה תרצו לשנות והיכנסו לעריכת השאלה (לחיצה על "עריכה" ואז על "עריכת שאלה")
	
3.	בעמוד שנפתח, בשדה של התשובה הנכונה הנוספת, שנו את שדה "ציונים" ל-100% (כלומר, כעת לשתי תשובות בשאלה זו יש ניקוד 100 במקום לתשובה אחת).
4.	לחצו על כפתור "שמירת שינויים" בתחתית החלון
שלב שני: שקלול הציון מחדש	
1.	חזרו כעת לדף הראשי של הקורס
2.	לחצו על קישור המבחן
3.	לחצו על קישור "ניסיונות מענה"
4.	לחצו על כפתור "מתן ציון מחדש לכל ניסיונות המענה"
	ציוני הסטודנטים יתחשבו כעת מחדש לפי משקלי השאלות החדשים